

SONEL MMR-6500 100A / MMR-6700 200A 大電流低阻計

(可量測接觸電阻/變壓器線圈/馬達溫昇電阻)



簡介:高精度可攜式大電流低阻計，量測電流最高到 100A(MMR6500)及 200A(MMR6700)，並具有 10A 放電可量測帶電感性之負載電阻，例：「變壓器線圈」，8 吋 TFT 彩色螢幕清晰方便觀看、內建電池可長時間測試 3.5 小時(限輸出電流 10A，才可採用電池供電)。

特色:

1. 在 100A 及 200A 輸出電流下最低可測試到 $0.1 \mu \Omega$ (測試軌道及焊接的接觸電阻)。
2. 防水等級 IP67(限保護蓋蓋起來時)。
3. 除 100A/200A 大電流輸出，另外提供 10A 電感性電阻測量模式，測量後會自動放電，以保護主機不受損害。
4. 重量只有 8.2 kg (MMR-6500) / 8.7 kg (MMR-6700)。
5. 提供內部儲存可將資料回傳至 PC 和選配熱感式列表機。
6. 內建充電電池，可長時間測試 3.5 小時以上(限輸出電流 10A，才可採用電池供電)。
7. 可測試變壓器及馬達發電機溫昇之測試功能。

應用領域:電機產品溫昇電阻測試(例:馬達、變壓器、電線電纜線圈電感等)，軌道或是銅排的接觸電阻，電力用接點(例:繼電器、開關)，導電性塗料及橡膠。

型號	MMR-6500	MMR-6700
測量範圍	0.1 μ ~ 7.9999m Ω ，7 個檔位(限 10A 以上) / 0.1 μ ~ 1999.9 Ω ，9 個檔位	
顯示位元	4 位半；測試方式：四線式測量	
輸出電流	100Amax. / 10A(電感性電阻模式)	200Amax. / 10A(電感性電阻模式)
測量模式	電阻測量(快速測量 7~15 秒)/電感性電阻測量(10s 或更高)	
儲存功能	可存 990 個記錄位置，可利用 USB 記憶卡將資料轉存到 PC	
傳輸介面	LAN / USB / WIFI	
電源供應	內建充電電池(可連續使用 3.5 小時限輸出電流 10A 以下)及 AC 電源供應	
體積及重量	401W x 307H x 175D mm，8.2kg	401W x 307H x 175D mm，8.7kg



電感性線圈量測

標準配件

 <p>KELVIN CLAMP, 1 KV, 25 A Index: WAKROKEL306</p>	 <p>CROCODILE CLIP, BLACK, 1... Index: WAKROBL30K03</p>	 <p>DOUBLE-WIRE TEST LEAD 3 M... Index: WAPR2003DZBBU111</p>	 <p>DOUBLE-WIRE TEST LEAD 3 M... Index: WAPR2003DZBBU212</p>	 <p>CASE L12 Index: WAFU1L12</p>
 <p>USB TRANSMISSION CABLE Index: WAPRZUSB</p>	 <p>MAINS CABLE WITH IEC C19... Index: WAPRZZAS1</p>	 <p>SONEL READER Index: WAPPROADER</p>	 <p>ST-3 TEMPERATURE PROBE Index: WASONT3</p>	
 <p>CURRENT CARRYING TEST... Index: WAPRZ003BL1</p>	 <p>CURRENT CARRYING TEST... Index: WAPRZ003BL2</p>	 <p>TEST LEAD 3 M BLUE 1 KV... Index: WAPRZ003BU1</p>	 <p>TEST LEAD 3 M BLUE 1 KV... Index: WAPRZ003BU2</p>	

選購配件

 <p>KELVIN VICE WITH CABLES Index: WAZACKEL1</p>	 <p>DOUBLE PIN KELVIN PROBE... Index: WASONKEL20GB</p>	 <p>C-5A CURRENT CLAMPS (Ø=39... Index: WACEGCSOKR</p>	 <p>BARCODE SCANNER 2D (USB) Index: WAADACK2D</p>
 <p>D2 PORTABLE USB REPORT /... Index: WAADAD2</p>	 <p>LABEL ROLL - BLACK ON... Index: WANAKD2</p>	 <p>RIBBON FOR D2 PRINTER... Index: WANAKD2BAR</p>	

